

Instalační návod pro Siemens C450IP

Pouze pro reinstalaci zařízení zákazníků od poskytovatele VOLNÝ



fayn Pokyny k reinstalaci

 Na Vašem počítači spusťte prohlížeč (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera atd.) a do řádku pro adresu napište IP adresu telefonu např. http://192.168.0.36 – IP adresu telefonu naleznete způsobem popsaným v bodě 2.

🥖 Windows Internet Explorer	
Soubor Úpravy Zobrazit Oblíbené položky I	Nástroje Nápověda
🔶 🔅 🔘 Připojování	
Zobrazí se přihlašovací stránka do webového rozhraní telefonu.	Welcome You can use this interface to administer your device. For your security, the configuration program is protected with the system pin. Language for menus and dialogs

- 2) Zvolte MENU -> Nastavení -> Základna -> Lokální síť.
- Zobrazí se nápis: PIN systému: [----], zadejte "0000" (čtyři nuly) a stiskněte OK.

English

....

~

Please enter your system pin

- 4) Zvolte IP adresa. Zobrazí se Vaše IP adresa (např. 192.168.000.036).
 UPOZORNĚNÍ: v IP adrese je potřeba odstranit přebytečné nuly. Pokud se Vám tedy zobrazí adresa např. http://192.168.001.027 opište adresu bez nul, tedy ve formátu http://192.168.1.27.
- 5) Na Vašem počítači spusťte prohlížeč (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera atd.) a do řádku pro adresu napište zjištěnou IP adresu.

Pokyny k reinstalaci

6) Po zobrazení přihlašovací stránky zadejte systémový PIN "0000" (čtyři nuly) a klikněte na tlačítko OK. Dostanete se na webovou konfigurační stránku

Welcome	
You can use this inte your device. For your configuration program the system pin.	erface to administer security, the m is protected with
Language for menus	and dialogs
Please enter your sy	stem pin
	ØK

7) V horní části klikněte na záložku Settings a poté na sekci Telephony. Dále přepište položky Authentication Name, Domain, Proxy Server Address a Registrar Server, dle obrázku níže.

Authentication Name = Vaše tel. číslo Domain = sip3.fayn.cz Proxy Server Address = sip3.fayn.cz Registrar server = sip3.fayn.cz

Pokud máte vyplněnou položku Outbound Proxy smažte hodnotu v políčku.

Home	Settings	Status	
IP configuration	SIP		
Telephony	Au	thentication Name:	Vaše telefonní číslo
VolP			
DTMF	Auther	ntication password:	•••••
Dialing Plans	Dialing Plans Confirm authentication		•••••
Miscellaneous		password:	
		Username:	Vaše telefonní číslo
		Domain:	sip3.fayn.cz
		Display name:	Vaše telefonní číslo
	Pro	oxy server address:	sip3.fayn.cz
		Proxy server port:	5060
		Registrar server:	sip3.fayn.cz
	R	egistrar server port:	5060

Po vyplnění údajů, klikněte na tlačítko **Set** pro uložení nastavení.



Vítáme Vás v síti FAYN. Nyní již můžete našich služeb plně využívat. Věříme, že budete s našimi službami spokojeni.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat na níže uvedených kontaktech. Rádi Vám s nastavením pomůžeme.

Zákaznické centrum (po – pa, 9 – 17 hodin) Tel.: 840 111 117 E: info@fayn.cz

FAYN Telecommunication s.r.o. Kaštanová 489/34 620 00 Brno